

8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Влажность, не более 85%
- Температура +5...+35°C

8.2. Условия транспортирования

- Влажность до 98% (при +35°C)
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа

9. Комплектность поставки.

Выключатель - 1 шт.

Гайка М18х1 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 выключателей в транспортной таре) - 1 шт.

Руководство по эксплуатации (на каждые 20 выключателей в транспортной таре) - 1 шт.

Сертификат соответствия (на каждые 20 выключателей в транспортной таре) - 1 шт.

Разрешение Госгортехнадзора (на каждые 20 выключателей в транспортной таре) - 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Связанное оборудование (блок сопряжения) поставляется по отдельной заявке

10. Маркировка.


На выключателе крепится специальная табличка, на которой наносится маркировка:

- наименование изготовителя или его товарный знак;
- тип и заводской номер выключателя;
- маркировка взрывозащиты:
 - 1Ex ia ma IIC T6 Gb X для ISB BS4A-5-N и ISB BS4A-5-N-C.
 - 1Ex ia ma IIC T4 Gb X для ISB BS4A-5-N-H и ISB BS4A-5-N-C2.
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP67;
- номер сертификата № РОСС RU.МН04.В01226 от 17.08.2012г.
- допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки выключателя;
- значения Ui, Ii, Pi, Ci, Li;
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460 (с указанием кода органа по сертификации - МН04).

11. Проверка и ремонт.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.18 ремонт и проверка взрывозащищенного электрооборудования осуществляется на предприятиях, имеющих соответствующую лицензию органов государственного надзора на проведение ремонта взрывозащищенного электрооборудования. Так как датчик относится к неремонтопригодному оборудованию, то он подлежит замене при обнаружении несоответствий требованиям настоящего руководства. При обнаружении любого несоответствия датчика требованиям настоящего руководства датчик должен быть снят с эксплуатации.

Схема подключения к оборудованию




Связанное оборудование

ISB BS4A-5-N
ISB BS4A-5-N-C
ISB BS4A-5-N-C2
ISB BS4A-5-N-H

| Наименование вывода | Цвет провода | | |
|---------------------|----------------------|---------|--------|
| Плюс | Коричневый (красный) | Красный | Черный |
| Минус | Синий | Белый | Синий |

Габаритный чертеж



МН04

Выключатель

**индуктивный бесконтактный
особовзрывобезопасный IS-N**

ISB BS4A-5-N (BK BS4A-5-N)

ISB BS4A-5-N-C (BK BS4A-5-N-HT)

ISB BS4A-5-N-C2

ISB BS4A-5-N-H (BK BS4A-5-N-BT)

**Руководство по эксплуатации
ISB BS4A-5-N.000 РЭ**

1. Назначение.

Выключатель индуктивный бесконтактный особовзрывобезопасный предназначен:

- для преобразования бесконтактного воздействия объекта в электрический сигнал для управления исполнительным устройством;

- для применения в качестве элементов автоматизированных систем управления технологическими процессами;

Выключатели обеспечивают бесконтактную коммутацию промышленного оборудования для группы II для применения в местах опасных по взрывоопасным газовым средам согласно ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (кроме подземных выработок).

Выключатели относятся к особовзрывобезопасному электрооборудованию, имеют маркировку взрывозащиты:

- 1Ex ia ma IIC T6 Gb X для ISB BS4A-5-N и ISB BS4A-5-N-C.

- 1Ex ia ma IIC T4 Gb X для ISB BS4A-5-N-H и ISB BS4A-5-N-C2.

Выключатели должны подключаться к сертифицированной электрической цепи уровня "ia" для взрывоопасных смесей группы IIC и могут применяться во взрывоопасных зонах в соответствии с требованиями главы 7.3 "Правил устройства электроустановок" и ГОСТ Р 51330.13-99

"Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах".

Сертификат соответствия № РОСС RU. МН04.В01226 от 17.08.12;

Разрешение Ростехнадзора России №РРС 00-049207 от 19.10.12.

2. Принцип действия.

Выключатель имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля положения металлических объектов. При приближении к чувствительной поверхности выключателя любого металла ток выключателя уменьшается пропорционально расстоянию между выключателем и объектом воздействия.

3. Обеспечение взрывозащиты.

Выключатель имеет взрывозащиту вида "искробезопасная электрическая цепь "i" и маркировку взрывозащиты - 1Ex ia ma IIC T6 Gb X для ISB BS4A-5-N и ISB BS4A-5-N-C.

- 1Ex ia ma IIC T4 Gb X для ISB BS4A-5-N-H и ISB BS4A-5-N-C2, которая обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13-99 следующими мерами:

- питание выключателя осуществляется от сертифицированной искробезопасной цепи уровня "ia" для взрывоопасных смесей категории IIC согласно ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, связанного электрооборудования с маркировкой взрывозащиты **[Ex ia]IIC**;

- печатная плата выключателя с установленными на ней элементами и катушка индуктивности залиты компаундом и имеют неразборную конструкцию, электрическая прочность изоляции искробезопасных цепей относительно корпуса выключателя - 500В.

Конструкция выключателей отвечает всем относящимся к ним требованиям ГОСТ Р 52350.0-2005.

4. Технические характеристики.

| | |
|--|----------------------|
| Формат, мм | M18x1x20 |
| Способ установки в металл | Встраиваемый |
| Номинальный зазор (сталь 35) | 5 мм |
| Рабочий зазор (сталь 35) | 0...4 мм |
| Номинальное напряжение питания, Уном. | 8,2 В DC |
| Напряжение питания, Ураб. | 7,7...9 В DC |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | ≤10% |
| Выходной ток с недемпфированным генератором, Iнд | 2,2 мА ≤ Iнд ≤ 6 мА |
| Выходной ток с демпфированным генератором, Iд | 0,1 мА ≤ Iд ≤ 1,0 мА |
| Входное сопротивление согласующего усилителя | 500...1000 Ом |
| Номинальное входное сопротивление согласующего усилителя | 1000 Ом |

| | |
|---|--|
| Добавочное сопротивление между датчиком и усилителем | 0...50 Ом |
| Выходная функция | Нормально замкнутый |
| Выходной сигнал на включение | ≥1,8 мА |
| на отключение | ≤ 1,5 мА |
| Гистерезис | ≤15% |
| Частота переключения, Fmax | 600 Гц |
| Диапазон рабочих температур | |
| для выключателей ISB BS4A-5-N | -25°C...+75°C |
| для выключателей ISB BS4A-5-N-C | -45°C...+65°C |
| для выключателей ISB BS4A-5-N-C2 | -60°C...+90°C |
| для выключателей ISB BS4A-5-N-H | -15°C...+105°C |
| Материал корпуса | D16T |
| Присоединение | Кабель 2x0,34мм ² ; L=2м |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Электрические параметры для подключения к искробезопасной цепи с максимальными значениями | Ui:20 В; Ii:180 мА; Pi: 133 мВт; Ci: 0,03 мкФ; Li: 0,3 мГн. |

5. Дополнительная информация.

Момент затяжки гаек, не более - 20 Нм

6. Указание мер безопасности.

Все подключения к выключателю производить при отключенном напряжении питания.

По способу защиты от поражения электрическим током выключатель относится к искробезопасному оборудованию.

7. Монтаж и техническое обслуживание.

Электрический монтаж производить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, требованиями главы 7.3 "Правил устройства электроустановок" и ГОСТ Р 52350.14-2006.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52350.17-2006.

Выключатель должен использоваться в комплекте со связанным электрооборудованием, имеющим вид взрывозащиты ia согласно ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.

Связанное электрооборудование должно иметь маркировку взрывозащиты **[Ex ia]IIC**.

Выключатели предназначены для работы в среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии корпуса.

- Закрепить выключатель на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек.

- Рабочее положение - любое.

- Проверить маркировку выключателя и подключить в строгом соответствии со схемой подключения.

- Режим работы продолжительный ПВ100.

- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.

- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее наружного диаметра датчика.